

功能簡介:

- 正常顯示: 小時, 分鐘, 月, 日, 星期。
- 2 個撥鍵。
- 上電全顯 2 秒[并完成首次溫度檢測]後回復正常顯示, 開機時間為 2018 年 1 月 1 日 12:00AM[12 小時制]。用戶可選擇 12/24 小時制, 在時間模式下, 按年/12/24 鍵切換 12H/24H。
- 3 組鬧鐘, 開機默認各組鬧鐘全部關閉, 傳統 Be Be 聲作 60 秒 鬧鐘聲。
- 鬧鐘可選三種模式: 每日鬧鐘(星期一至星期日), 工作日鬧鐘(星期一至星期五), 工作日+星期六鬧鐘(星期一至星期六), 各鬧鐘可獨立開啟 / 關閉, 並帶貪睡功能。
- 溫度計功能, 溫度測量範圍: $-20.0^{\circ}\text{C} \sim +70.0^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim +158^{\circ}\text{F}$), 使用 C103AT 溫度傳感器。高於 70°C 時, 顯示: HI. $^{\circ}\text{C}$, 低於 -20°C 時, 顯示: LO. $^{\circ}\text{C}$, 測不到溫度時顯示: --. $^{\circ}\text{C}$
- 5 秒背光功能。
- 可選用外接觸摸電路作貪睡鍵功能。
- 工作電壓: 3.0V

4 個按鍵 2 個撥鍵:

4 個按鍵: 年/12/24 鍵, 日/分/ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 鍵, 月/時鍵和貪睡[SNZ]鍵。

2 個撥鍵:

撥鈕 1: 鬧鐘關(I1 懸空) / 每日鬧鐘(I1 接 C10) / 週一至週六鬧鐘(I1 接 C11) / 週一至週五鬧鐘(I1 接 C12)。

撥鈕 2: 鎖定(I2 懸空) / 時間設定(I2 接 C12) / 日期設定(I2 接 C11) / 鬧鐘設定(I2 接 C10)。

LCD 圖:

