



CL3852B3

6 Digit LCD Watch (同步機芯 / 3 燈 7 彩)

功能簡介:

- 可顯示月、日、時、分、秒、星期。
- 用戶可選擇 12 或 24 小時制顯示。
- 鬧鈴[AL]和整點報時功能。
- 碼錶功能。
- 第二時間[DL]功能（單獨 12/24 小時制）。
- 直接驅動指針，指針位置與時間或第二時間沒有直接關係，並可選 2 種指針驅動方式：
6° / 步[1 秒]或 2° / 步[20 秒] (打線選擇 / Bop1)。
- 2 種調整指針位置方式：按 ADJ 鍵快速調整時可放開，再按任何鍵停止調整；放開 ADJ 鍵即時停止調整 (打線選擇 / Bop2)。
- 可選帶有指針校對模式：選擇沒有指針校對模式，用戶可在任何模式中按 ADJ 鍵調整指針位置；選擇有指針校對模式，用戶只可在指針校對模式 (HS 顯示) 按 ADJ 鍵調整指針位置 (打線選擇 / Bop3)。
- 可選自動返回時間功能，鬧鈴模式或秒錶模式沒運行秒錶/倒計時模式沒運行倒計時，約 1 分鐘沒操作，自動返回時間模式 (打線選擇 / Bop4)。
- 聲音頻率可選 2KHz 或 4KHz (打線選擇 / Bop5)。
- 秒錶最大值可選 29 分 59.99 秒或 23 時 59 分 59 秒 (打線選擇 / Bop6)。
- 可選帶有倒計時功能 (打線選擇 / Bop7)。
- 沒有年[單獨星期]設置或年設置後自動更新星期 (打線選擇 / Bop8)。
- 上電：2016 年 1 月 1 日，AM 12:00 FR；鬧鈴[AL]：AM 12:00；第二時間[DL]：AM 12:00；12 小時格式。
- 4 個按鍵操作，按鍵有聲音。
- 背光功能或 3 燈 7 彩功能，時長約 3 秒。
- 工作電壓 3.0V。
- 電源功耗低。

LCD 全顯:

