

功能簡介：

- 1) 工作電壓：3.0V。
- 2) 4位點陣數字LCD, 1/4 duty, 1/3 bias.
- 3) 計時有5分鐘和10分鐘的提示音。當倒計時運行到最後的10分鐘時會發BIBIBIBI音1秒鐘（2KHz / 4KHz×8Hz×1Hz）。當倒計時運行到最後的5分鐘時會發BIBIBIBI音2秒（2KHz / 4KHz×8Hz×1Hz）。
- 4) 按鍵會有按鍵音和具4秒背光功能。
- 5) 上電LCD全顯1秒並帶有聲音。
- 6) 3個按鍵。
- 7) 6個打線擇：
BOP1(倒計時範圍)：分:秒 / 時:分；
BOP2(時鐘功能)：沒有時鐘功能 / 有時鐘功能；
BOP3(響鬧時長)：30秒響鬧 / 60秒響鬧；
BOP4(聲音頻率)：2KHz / 4KHz；
BOP5(計時返回功能，如有時鐘功能返回時鐘模式，如沒有時鐘功能返回關機模式)：有返回功能 / 沒返回功能；
BOP6(背光選項)：按鍵沒背光 / 按任何鍵帶3秒背光。

全顯圖：

