



CL8800A5

六點動畫的 6 位手錶

特點：

- 有晶振信號輸出鬧鈴功能。
- 有分段計時功能。
- 蜂鳴器整點報時功能信號的開和關。
- 12 小時和 24 時迴圈顯示供用戶選擇。
- 直接驅動 6 位數字和 1/3 占空比 LCD。
- 計時功能畫面顯示：秒，分，小時，日，周和月。同時有 4 年自動日曆。
- 跑錶有 1/100 秒，秒，分和小時。它有分段計時功能和 24 小時數位顯示。跑錶 1/100 秒檢測達到 30 分鐘。此分段計時開關可中止鬧鈴鳴叫聲。
- 可設置小時和分鐘的每日鬧鈴功能，鬧鈴時發出 4Khz 頻率的聲音。
- 六點走動畫面。
- 功耗低。
- 4 按鍵操作。
- 按鍵全顯功能很快檢查連接線路。
- 鬧鈴時間：30 秒。
- 可快進設置正常時間和鬧鈴時間。
- 工作電壓：3.0V。

總體描述：

CL8800A5 是一個 CMOS 數字集成電路，有鬧鈴、跑錶和六點走動畫面的多功能手錶；有 6 位雙液晶顯示。

LCD 圖：

